

Datenblatt



RCO net- 300
RCO net- 1000
RCO net-2500
RCO net-5000
RCO net-9999

Anwendungen

RCO-net ist eine Web-basierende Bedienoberfläche. Sie wird im Zusammenhang mit dem Energiemanagement- und Gebäudeleitsystem Controlesta RCO eingesetzt. Aufgabe der Bedienungssoftware ist es, eine Schnittstelle zwischen dem Anlagenbediener auf der einen Seite und der Betriebstechnischen Anlage (BTA) auf der anderen Seite, zu bilden. Dem Bediener wird eine Oberfläche zur Verfügung gestellt, die die Transparenz der BTA wesentlich erhöht. Der RCO Server, bestehend aus PC, Monitor, Maus und Tastatur, wird über eine RS232 Schnittstelle direkt oder über Modem mit dem Controlesta RCO Netzwerk verbunden.

Merkmale

- Schnittstelle zwischen Anwender auf der einen Seite und dem Energiemanagement- und Gebäudeleitsystem Controlesta RCO auf der anderen Seite
- Basiert auf Windows XP Professional
- Alarmausgabe auf Drucker und E-mail
- Alarmsicherung auf Festplatte
- Zeitgesteuerte Historikensicherung auf Festplatte
- Frei konfigurierbare Anlagenbilder (HTML basierend)

Technische Daten

Hardwareanforderungen (Minimalausstattung):

PC	Pentium 4 oder höher
Hauptspeicher	512 MB RAM oder höher
Festplatte	5 MB freier Speicherplatz
CD-Laufw.	
Monitor	VGA Farbmonitor
Anschlüsse	1 bis 2 mal seriell 1 bis 3 mal parallel 1 mal USB 1 mal Netzwerkkarte (Ethernet)
Sonstiges	Grafikkarte, Tastatur, Maus
Optional	Modem, DCF-Funkuhr

Technische Daten

Softwareanforderungen:

MS Windows	XP Professional
HTML Editor	(z.B. Macromedia Dreamweaver, MS Frontpage)

Kabelverbindungen

Der PC wird mit dem Controlesta RCO - Netzwerk über die RS232-Schnittstelle eines Controllers oder über Modem verbunden.

von	nach	Verbindungskabel
PC	Controlesta RCO 16C-M	RCO 50C-P
Modem	Controlesta RCO 16C-M	RCO 50C-M

Anwendungsbeschreibung

Auf dem PC muss der Internet Informationsdienst IIS vollständig installiert sein. Das Programm RCO-net wird von CD installiert und erzeugt ein Symbol RCO-Guard auf dem Desktop

Programmversionen und Bestellangaben

Typ	Beschreibung	Lieferumfang
Controlesta RCO net-300	Visualisierungssoftware Controlesta RCO-net 300 zur Bedienung und Überwachung von bis zu 300 Applets	CD-ROM Handbuch Kopierschutzstecker
Controlesta RCO net-1000	Visualisierungssoftware Controlesta RCO-net 1000 zur Bedienung und Überwachung von bis zu 1000 Applets	CD-ROM Handbuch Kopierschutzstecker
Controlesta RCO net-2500	Visualisierungssoftware Controlesta RCO-net 2500 zur Bedienung und Überwachung von bis zu 2500 Applets	CD-ROM Handbuch Kopierschutzstecker
Controlesta RCO net-5000	Visualisierungssoftware Controlesta RCO-net 5000 zur Bedienung und Überwachung von bis zu 5000 Applets	CD-ROM Handbuch Kopierschutzstecker
Controlesta RCO net-9999	Visualisierungssoftware Controlesta RCO-net 9999 zur Bedienung und Überwachung ohne Begrenzung	CD-ROM Handbuch Kopierschutzstecker